

Bydrift Longyearbyen AS' standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft

Generelle opplysninger

Everket og everkets abonnenter inngår avtale om levering av elektrisk kraft i h.h.t. denne kontrakt og everkets tariffer.

Innholdsfortegnelse

Bestilling og kontrakt

§ 1 Standard vilkår for tilknytning

- § 1-1 Levering av elektrisk kraft
 - § 1-2 Spenning og frekvens
 - § 1-3 Toleranse
 - § 1-4 Begrensing i maksimaluttak
 - § 1-5 Egenproduksjon av elektrisk kraft
 - § 1-6 Videre salg av elektrisk kraft
-

§ 2 Ledningsanlegg – stolpegrunn

Definisjoner

- § 2-1 Bestilling av stikkledning
 - § 2-2 Fremføring – utførelse - plassering
 - § 2-3 Tilknytning
 - §2-3.1 Generelt
 - §2-3.2 Fastboendes anlegg
 - §2-3.3 Fritidsboliger
 - §2-3.4 Midlertidige elektriske anlegg
 - §2-3.5 Levering til fraflyttingsområder
 - §2-3.6 Permanente tilknytninger
 - § 2-4 Erverv av rettigheter til grunn
 - §2-4.1 Høyspennings fordelingsanlegg og fordelingstransformatorer
 - §2-4.2 Lavspennings fordelingsnett
 - § 2-5 Forpliktelser
 - §2-5.1 Adgang til ledningsanlegg
 - §2-5.2 Stikkledning over abonnentens grunn
 - §2-5.3 Ledningsanlegg til andre abonnenter
 - §2-5.4 Grunneiers informasjonsplikt
 - § 2-6 Flytting eller fjerning av ledninger
 - § 2-7 Bruk av arbeidsmaskiner nær ledningsanlegg
 - § 2-8 Overdragelse av grunn med fordelingsanlegg
-

§ 3 Rom for fordelingsanlegg

- § 3-1 Pliktig avståelse
 - § 3-2 Vederlag
-

§ 4 Installasjoner

- § 4-1 Definisjoner og utførelse
 - § 4-2 Materiell, utstyr og apparater
 - § 4-3 Drift og vedlikehold
 - § 4-4 Overgang til annen tariff
-

§ 5 Tilsyn med abonnentens installasjoner

§ 5-1 Stedlig eltilsyn

§ 5-2 Adgang til installasjoner

§ 6 Tariff- og kontrollapparater

§ 6-1 Valg av tariffapparat

§ 6-2 Ansvar for skader

§ 6-3 Urettmessig tilknytning, strømtveri

§ 6-4 Kontroll av tariffapparatet

§ 6-5 Feil ved tariffapparat

§ 7 Måleravlesning. Avregning

§ 7-1 Avlesning

§ 7-2 Avregning

§ 7-3 Feil ved avregning

§ 7-4 Feil utenfor tariffapparat

§ 7-5 Garanti. Kort-/Myntmåler

§ 8 Oppsigelse. Endring og overdragelse av kontrakten

§ 8-1 Oppsigelse av kontrakt

§ 8-2 Overdragelse av kontrakt

§ 8-3 Abonnentens konkurs m.v.

§ 9 Purring. Inkasso. Frakobling og tilkobling av en abonnents anlegg

§ 9-1 Purring

§ 9-2 Renter og erstatning ved forsinket betaling

§ 9-3 Inkasso

§ 9-4 Frakobling

§ 9-5 Tilkobling

§ 10 Ansvarsforhold

§ 10-1 Skade eller tap forårsaket av den elektriske strøm

§ 10-2 Avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften

§ 10-3 Indirekte skader og tap (Følgeskader)

§ 10-4 Abonnentens medvirkning

§ 10-5 Utkobling ved vedlikehold o utvidelse

§ 10-6 Mislighold fra everkets side

§ 10-7 Begrensninger i retten til prisavslag

§ 10-8 Skade på everkets eiendom

§ 10-9 Ansvarsforhold forøvrig

§ 10-10 Personskader

§ 11 Endring i kontrakt, betalingsvilkår og priser

§ 11-1 Gyldighet

§ 11-2 Kunngjøring

§ 11-3 Gjennomføring av endring

§1 STANDARD VILKÅR FOR TILKNYTNING

BESTILLING OG KONTRAKT

Everket og everkets abonnenter inngår avtale om levering av elektrisk kraft i henhold til denne kontrakten og everkets tariffer.

Bestilling finner sted enten ved at everkets bestillingsblankett utfylles, eller ved telefonbestilling. I begge tilfeller skal abonnenten motta et eksemplar av kontraktsvilkår og everkets tariffer for levering av elektrisk kraft. Jf.pkt. 11.

Den som tar i bruk eller overtar et abonnement, har godtatt de til enhver tid gjeldende kontraktsvilkår og everkets tariffer.

Everket har rett til å kreve identifikasjon av anleggseier/bruker, med opplysninger om anleggseiers/brukers fullstendige navn, fødselsdato/foretaksnummer, bosteds/næringsadresse, mv.

GODKJENNING

Everket avgjør i hvert enkelt tilfelle om det bestilte abonnementet kan godkjennes. Eventuell nektelse skal grunngis skriftlig.

§ 1-1 LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

Elektrisk kraft leveres i everkets forsyningsområde etter de til enhver tid fastsatte tariffer og priser. Om endring av kontraktsvilkår og tariffer vises til pkt. 11.3.

Everket har plikt til å informere abonnentene om valgmuligheter for tariffer.

Levering finner sted i henhold til everkets områdekonsesjon, og i den utstrekning det er mulig å skaffe og levere kraft over everkets anlegg.

§ 1-2 SPENNING OG FREKVENNS

Everket leverer den elektriske kraft som:

Vekselstrøm med spenning ca. 230 V, eventuelt ca.230/400 V.

Til abonnenter med eget høyspenningsanlegg kan levering skje som trefase vekselstrøm med spenning etter avtale med everket.

Frekvensen er normalt 50 Hz (perioder pr.sekund).

Everket avgjør hvilken strømart, enfase eller trefase, og spenning som skal benyttes ved enhver levering av elektrisk kraft.

§ 1-3 TOLERANSE

Spenningen søkes holdt mest mulig konstant og skal under normale forhold ikke avvike mer enn +/- 10% fra normal spenning, jf. pkt.10.6. Måling skjer på installasjonens tilknytning. Frekvensen skal vanligvis ikke avvike mer enn +/- 2% fra normalverdien.

§ 1-4 BEGRENSNING I MAKSIMALUTTAK

Everket kan midlertidig begrense maksimaluttak hos enkelte abonnenter om det er nødvendig av hensyn til anleggsdeler, eller for å opprettholde tilfredsstillende spenningsforhold hos abonnenten eller hos andre abonnenter.

§ 1-5 EGENPRODUKSJON AV ELEKTRISK KRAFT

Abonnet som har egenproduksjon av elektrisk kraft eller som får elektrisk kraft fra andre leverandører, kan etter særskilt skriftlig tillatelse få sine elektriske anlegg tilknyttet everkets fordelingsanlegg.

Avtalen skal inneholde tekniske og økonomiske bestemmelser om utveksling av kraft og tariffer for eventuell levering til everket.

§ 1-6 VIDERESALG AV ELEKTRISK KRAFT

En abonnent kan ikke uten skriftlig tillatelse videreselge til tredjemann elektrisk kraft som blir levert av everket.

§2 LEDNINGSANLEGG - STOLPEGRUNN

Definisjon

Fordelingsanlegg (= nett): Med fordelingsanlegg forstås høyspenningsluftnett og fordelingstransformatorer, samt lavspennings fordelingsnett netteier bygger iht. områdekonsesjon.

Stikkledning: Med stikkledning forstås en ledning - luftledning eller kabel- fra everkets fordelingsanlegg til abonnentens/brukers anlegg. (Stikkledninger er en del av nettet.)

Eiendom: Som eiendom regnes også en boligblokk eller et rekkehus. Disse regnes som én eiendom i kontraktens forstand, selv om den/det består av flere leiligheter. Den juridiske organisering - leiegård, borettslag, boligsameie eller selveier leiligheter - er uten betydning.

§ 2-1 BESTILLING AV STIKKLEDNING

Eier av eiendommen som han har gitt fullmakt, sender bestilling på stikkledning senest når byggetillatelsen -----.

§ 2-2 FREMFØRING – UTFØRSEL - PLASSERING

Stikkledning blir ----- ført frem til endefeste på vegg, eller som kabel frem til kabelskap i eiendommen eller på grunnmur.

Everket bestemmer stikkledningens plassering, art og dimensjon. Anlegget skal utføres til minst mulig ulempe for abonnenten. Til hver eiendom fører everket som regel bare frem én stikkledning ----- eiendommens eier ikke har krav på erstatning for ulemper som stikkledning --- medføre, unntatt ved uaktsomhet fra everkets side.

§ 2-3 TILKNYTNING

Everket dekker kostnadene ved tilknytning av anlegg hvor det er sannsynlig at kraftleveringen vil gi inntekter som dekker everkets drifts- og kapitalkostnader

Everket kan likevel i sine tariffer fastsette at det skal betales et engangsbeløp – tilknytningsavgift – for tilknytning av anlegg.

Anlegg som ikke fyller kravene i første ledd, kan tilknyttes, men eier må da helt eller delvis dekke kostnadene etter fastsatte retningslinjer for anleggsbidrag. Anleggsbidraget kan kreves innbetalt før arbeidet settes i gang.

Ønskes stikkledning fra everkets luftledningsnett utført som jordkabel, kan everket kreve eventuelle merkostnader dekket av den som ønsker denne utførelsen.

§ 2-3.1 FASTBOENDES ANLEGG

Tilknytning av fastboendes anlegg skjer etter fastsatte retningslinjer for anleggsbidrag, og som regel uten utgift for eiendommens eier ,jf.dog §2-3.

§ 2-3.2 FRITIDSBOLIGER

Tilknytninger av fritidsboliger skjer etter fastsatte retningslinjer for anleggsbidrag.

§ 2-3.3 MIDLERTIDIGE ELEKTRISKE ANLEGG

Montering og demontering av midlertidige elektriske anlegg må betales av bestilleren. Slike anlegg eies av bestilleren som har vedlikeholdsplikt. Bestilleren betaler nødvendig vedlikehold selv om dette utføres av everket.

§ 2-3.4 LEVERING AV FRAFLYTTINGSOMRÅDER

I områder hvor eiendommer p.g.a. fraflytting er gått over til fritidseiendommer, kan everket avbryte strømforsyningen dersom det kreves betydelige reinvesteringer i anlegg for å opprettholde en forsvarlig drift. Bestemmelsen i §2-3 gjelder tilsvarende.

§ 2-3.5 NÆRINGSBYGG/OFFENTLIGE BYGG

Tilknytning av næringsbygg/offentlige bygg skjer etter fastsatte retningslinjer for anleggsbidrag.

§ 2-3.6 PERMANENTE TILKNYTNINGER

Alle permanente ledningsanlegg for tilknytning, også de som er abonnent helt eller delvis har finansiert, er everkets eiendom. Everket har vedlikeholdsplikt.

§ 2-4 ERVERV AV RETTIGHETER TIL GRUNN

§ 2-4.1 HØYSPENNINGS FORDELINGSANLEGG OG FORDELINGSTRANSFORMATORER

Erverv av rettigheter til grunn til høyspennings fordelingsnett og fordelingstransformatorer (nettstasjoner) skjer etter egen overenskomst med grunneierne eller ved ekspropriasjon og rettslig skjønn. Eventuell overenskomst skal inneholde alle relevante opplysninger om partenes rettigheter og plikter.

§ 2-4.2 LAVSPENNINGS FORDELINGSANLEGG

For erverv av rettigheter til grunn til lavspennings fordelingsnett gjelder bestemmelsene i §2-5.3

§ 2-5 FORPLIKTELSER

§ 2-5.1 ADGANG TIL LEDNINGSANLEGG

Eieren må gi everket uhindret adgang til eiendommen for vedlikehold av ledningsanlegg med tilbehør. Everket kan etter forhåndsvarsel til eieren foreta nødvendig rydding av sikkerhetsmessige hensyn, og for å hindre skade på ledningene. Inngrep må skje med minst mulig ulempe for eieren.

§ 2-5.2 STIKKLEDNING OVER ABONNENTENS GRUNN

Eiendommens eier må uten vederlag eller erstatning gi adgang til fremføring av nødvendig stikkledninger for tilknytning av eiendommen. Fremføring må skje til minst mulig ulempe for eieren. Everket påviser på forhånd for eieren ledningstrasè og plassering av stolper og annet utstyr.

§ 2-5.3 LEDNINGSANLEGG TIL ANDRE ABONNENTER

Everket har rett til å legge luftledning over eller jordkabel i grunn som en abonnent eier eller fester frem til andre abonnenter, fra lavspenningsledning eller stikkledning. Fremføring skjer som regel uten vederlag, men abonnenten skal på forhånd gis mulighet

til å uttale seg om ledningstrasè og plassering av stolper og annet utstyr. Anlegget og arbeidet med dette, skal medføres til minst mulig ulempe for abonnenten. Everket har adgang til vedlikehold av anlegget. Jf. §2-5.1

§ 2-5.4 GRUNNEIERS INFORMASJONSPLIKT

Eiendommens eier har plikt til å underrette everket på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, veibygging eller andre arbeid som kan skade eller på annen måte ha betydning for everkets fordelingsanlegg. Underretning må skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes.

§ 2-6 FLYTTING ELLER FJERNING AV LEDNINGER

Hvis det som følge av offentlige påbud eller etter gårdeier eller grunneier behov er nødvendig, kan det kreves flytting, forandring eller fjerning av stikkledninger eller lavspenningsledning. Tilsvarende kan bare i unntakstilfeller kreves for høyspennings fordelingsnett. Everket utfører arbeidet for rekvirentens regning.

Har en installasjon vært frakoblet i mer enn 3 år, kan everket fjerne stikkledningen og den del av lavspenningsledningen som bare tjener til forsyning av vedkommendes eiendom.

Før slik fjerning finner sted, skal everket varsle eier eller fester av eiendommen dersom denne er kjent. Hvis everket ikke mottar varsel om ny tilkobling innen en måned, kan arbeidet starte opp.

§ 2-7 BRUK AV ARBEIDSMASKINER NÆR FORDELINGSANLEGG

Bruk av arbeidsmaskiner nær, ved og under ledningsanlegg må bare skje etter anvisning fra everket, slik at ulykker og skader på personer, ledningsanlegg eller annet materiell kan unngås. Ved bruk av anleggsmaskiner nærmere høyspenningsanlegg enn 30m, må everket kontaktes.

§ 2-8 OVERDRAGELSE AV GRUNN MED FORDELINGSANLEGG

Ved overdragelse av grunn som berører fordelingsanlegg, er grunneier pliktig til å underrette den nye eier om ervervede rettigheter til grunnen og de forpliktelser grunneieren i egenskap av abonnent i henhold til denne kontrakten har inngått med everket.

§3 ROM FOR FORDELING

§ 3-1 PLIKTIG AVSTÅELSE

I større bygg har everket rett til å kreve avstått rom for fordelingsanlegg. Rom som stilles til rådighet, skal på forhånd være godkjent av everket.

§ 3-2 VEDERLAG

Everket yter vederlag (leie eller kjøpesum) for avstått rom for fordelingsanlegg etter skriftlig overenskomst eller etter rettslig skjønn.

Everket kan uten ytterlige godtgjørelser, men med minst ulempe for eieren, føre ledninger u fra nettstasjon for levering av elektrisk kraft til andre abonnenter.

§4 INSTALLASJONER

§ 4-1 DEFINISJONER OG UTFØRELSE

Installasjoner omfatter nyanlegg, utvidelse, forandring og reparasjoner av den del av det elektriske anlegg som ikke tilhører everket. Installasjoner må bare foretas av autorisert elentreprenør i samsvar med gjeldende forskrifter.

§ 4-2 MATERIELL, UTSTYR OG APPARATER

Materiell, utstyr og apparater skal være i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. De skal være godkjent av eller registrert hos Norges Elektriske Materiellkontroll, NEMKO. Ikke kontrollpliktig materiell, utstyr og apparater skal være tillatt brukt av Det stedlige eltilsyn ved everket.

For tilknytninger av større apparater og motorer, herunder større sveisetransformatorer og andre apparater med støtvis belastning må everkets samtykke innhentes på forhånd.

§ 4-3 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Abonnenten plikter å drive og vedlikeholde sitt elektriske anlegg og sine elektriske apparater på forsvarlig måte i samsvar med Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner. Oppstår det feil på en abonnents installasjon, skal ham straks underrette autorisert elentreprenør eller everket. Abonnenten er ansvarlig for mulig skade som blir påført everket på grunn av mangelfull vedlikehold av installasjonen. Jf.pkt 10.8

§ 4-4 OVERGANG TIL ANNEN TARIFF

Endring av installasjon som måtte bli nødvendig av hensyn til overgang til annen tariff, bekostes av abonnenten, når endring finner sted etter hans ønske.

§5 TILSYN MED ABONNENTENS INSTALLASJONER

§ 5-1 STEDLIG ELTILSYN

Everket er av myndighetene pålagt stedlig eltilsyn. Det stedlige eltilsyn har rett og plikt til å føre tilsyn med alle elektriske installasjoner som er tilknyttet eller skal tilknyttes everkets anlegg, jf. Lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24.mai 1929. det stedlige eltilsyn er underlagt Eltilsynets kontroll.

§ 5-2 ADGANG TIL INSTALLASJON

Det stedlige eltilsyn skal ha uhindret adgang til alle abonnenters installasjoner. Den som utfører besiktigelse skal uoppfordret fremvise legitimasjon.

§6 TARIFF- OG KONTROLLAPPARATER

§ 6-1 VALG AV TARIFFAPPARAT

Everket fastsetter størrelse og type tariff- og kontrollapparater, eier disse og foretar oppsetting og vedlikehold.

§ 6-2 ANSVAR FOR SKADER

Abonnenten er ansvarlig for at forsegling på tariffapparatet ikke blir brutt, og for skade som er påført tariff- og kontrollapparatet. Abonnenten plikter uten forbehold å melde fra til everket om feil eller skader på tariffapparatet, jf.pkt.10.8.

§ 6-3 URETTMESSIG TILKNYTNING, STRØMTYVERI

Urettmessig tilknytning samt misbruk av tariffapparatet kan medføre straffeansvar. Everket har rett til å etterberegne det antatt forbruk for 3 år.

Har en abonnent misbrukt tariffapparatet eller forsøkt å tilegne seg elektrisk kraft på urettmessig måte, kan everket treffe eller forlange at det blir truffet tiltak med abonnentens tariffapparat, sikringsarrangement eller installasjon for å hindre gjentakelse. Kostnadene med dette må abonnenten betale.

§ 6-4 KONTROLL AV TARIFFAPPARATET

Dersom en abonnent ønsker å få at tariffapparat kontrollert, foretar everket kontroll etter skriftlig bestilling. Everket dekker kostnadene ved en slik kontroll med mindre det er sannsynliggjort at det ikke var rimelig grunn til å forlange kontrollen.

§ 6-5 FEIL VED TARIFFAPPARAT

Dersom et tariffapparat ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk, eller hvis tariffapparatet ikke har virket, beregnes forbruk på grunnlag av abonnentens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode. Dette gjelder ikke dersom abonnenten kan godtgjøre at forbruket i den angjeldende perioden har vært lavere. Abonnenten blir belastet eller godskrevet for det beløp som svarer til differansen mellom det antatte forbruk og det målte forbruk. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- 5% og for lengere tidsrom enn tre år.

§7 MÅLERAVLESNING. AVREGNING

§ 7-1 AVLESNING

Abonnenten må gi everket adgang til tariffapparatet. Everket kan pålegge abonnenten å lese av måleren og underrette everket om avlesningen. Selvavlesningen kan kontrolleres ved stikkprøver.

Mangler måleravlesning, fastsetter everket et skjønsmessig forbruk.

Dersom det virkelige forbruk viser seg å være større eller mindre enn det skjønsmessige fastsatte, skal avregningen skje etter prinsippene i pkt. 7.3.

§ 7-2 AVREGNING

Regning blir sendt som fastsatt i everkets tariffer. Betalingen skal skje senest på den dag som er angitt på regningen, jf.pkt.9.2.

§ 7-3 FEIL VED AVREGNING

Everket skal godskrive en abonnent eller kan kreve etterbetaling for feilaktig avregning som er oppstått ved(jf.pkt.6.5):

- kobling
- måleravlesning
- utregning av forbruk
- postering og lignende
- bruk av konstant ved måler med transformator

Som feil ved avregning regnes også mangelfull stipulering ved ikke innsendt selvavlesningskort. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved avregningsfeil kan kreves for den tid feilen kan ettervises, dog ikke ut over tre år, regnet fra forfallsdato for årsoppgjør.

Når feilen kan tilskrives everket, kan everket ikke kreve etterbetaling dersom abonnenten var i aktsom god tro.

§ 7-4 FEIL UTENFOR TARIFFAPPARAT

Hvis en feil eller mangel ved abonnentens egen installasjon eller et forbruksapparat gjør at tariffapparatet har registrert et forbruk som abonnenten ikke har kunnet nytte, har abonnenten i alminnelighet ikke krav på erstatning for dette tap.

§ 7-5 GARANTI. KORT-/MYNTMÅLER

I særlige tilfeller kan everket kreve at abonnenten stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall. I særlige tilfeller har everket rett til å sette opp kort-/myntmåler hos abonnenten.

§8 OPPSIGELSE. ENDRING OG OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN

§ 8-1 OPPSIGELSE AV KONTRAKT

Kontrakten, herunder abonnementet, er bindende for minst ett år med de unntak som fremgår nedenfor:

- Dersom abonnenten flytter eller på an annen måte blir avskåret fra å benytte strømforsyningen, kan kontrakten sies opp med 14 dagers forutgående varsel, jf. **bestilling og kontrakt**.
- Everket har rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom abonnenten gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av sine forpliktelser.
- Everket har rett til å foreta endring av tariff og kontraktsvilkår tidligst 14 dager etter at kunngjøring er foretatt, jf.pkt. 11.3.
- Everket har rett til tre måneders varsel å oppsi kontrakten dersom vesentlige deler av kontrakten vedtas endret, eller everket omorganiseres eller slås sammen med andre enheter i elforsyningen.
- -Abonnenten vil bli avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen. Abonnenten plikter å underrette everket om hvorledes everkets representanter kan få adgang til å koble fra installasjonen.

Ved manglende oppsigelse av kontrakten er abonnenten ansvarlig for strømforbruk til everket får lest av måleren eller kontrakt er sluttet med annen abonnent om levering av kraft

§ 8-2 OVERDRAGELSE AV KONTRAKT

En abonnent kan med everkets samtykke overdra sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten til andre, jf.pkt. **godkjenning**.

Ved overføring er den tidligere abonnenten ansvarlig for strømforbruk fra perioden før abonnementet ble overført. Den nye abonnenten er ansvarlig for strømforbruk etter overføringen. Den nye abonnenten overtar øvrige rettigheter og forpliktelser.

Hvis en abonnent ikke betaler gjeld til everket, kan ikke annet medlem av samme husstand, herunder samboer, tegne ny kontrakt uten å ta over gjeldsforpliktelsen.

§ 8-3 ABONNENTENS KONKURS M.V.

Går abonnenten konkurs, og en panthaver tilbyr seg å tegne ny kontrakt, eller konkursboet som ledd i fortsettelse av debitors forretning ønsker strøm, kan everket ikke avslå et slikt tilbud. Såvel en panthaver som boet har krav på en ny kontrakt med everket, og kan i likhet med andre nye abonnenter motsette seg et krav fra everket om dekning av den tidligere abonnents strømregning som vilkår for strømlevering.

Everket kan kreve sikkerhet for riktig betaling ved forfall, jf.pkt.7.5.

§9 PURRING. INKASSO. FRAKOBLING OG TILKOBLING AV EN ABONNENTS ANLEGG

§ 9-1 PURRING

Når det konstateres at en regning ikke er betalt ved forfall, utsendes purrebrev tidligst etter 14 dager.

Purrebrevet skal inneholde:

- opplysning om at betalingsfrist er overskredet.
- opplysning om at det påløper morarenter, jf.pkt.9.2.
- ny betalingsfrist på minst 14 dager.
- varsel om inkasso kan bli iverksatt dersom betaling ikke finner sted innen den nye betalingsfrist. Jf.pkt.9.3.
- opplysning om at abonnentens anlegg vil kunne bli frakoblet dersom betaling ikke skjer innen fristens utløp.

Før anlegget frakobles, skal abonnenten ha særskilt varsel om når avstegning finner sted, og hvordan abonnenten kan unngå frakoblingen. Varsel skal være abonnenten i hende minst 8 dager før avstengning skal foretas.

§ 9-2 RENTER OG ERSTATNING VED FORSINKET BETALING

Ved forsinket betaling påløper renter i medhold av lov av 17.desember 1976 nr.100, morarenteloven.

Everket forbeholder seg rett til å kreve erstatning for dokumenterbart økonomisk tap som ikke dekkes av morarenten.

§ 9-3 INKASSO

Dersom kravet overlates til inkasso, kan abonnenten bli pålagt å betale omkostningene ved slike inndrivelse.

Inkasso skjer i samsvar med inkassolovgivningen.

§ 9-4 FRAKOBLING

Everket kan koble fra abonnentens anlegg hvis:

- abonnenten ikke betaler et berettiget krav etter å ha fått skriftlig krav og varsel om frakobling, jf.pkt.9.1.
- pålegg om utbedring av mangler ved installasjonen ikke blir etterkommet til fastsatt tid, eller det brukes ikke godkjente apparater, jf. pkt. 5.1., 4.1, og 4.2.
- abonnenten forsøker å tilegne seg kraft urettmessig, skader tariffapparatet eller fjerner everkets forsegling, jf.pkt. 6.2 og 6.3.
- elektrisk kraft blir brukt så den volder skade eller ulempe for everket eller andre abonnenter, jf.pkt.4.2

Frakobling av et anlegg av grunner som nevnt, fritar ikke abonnenten for betaling av tariffens faste avgifter i den tid elektrisk kraft ikke blir levert på grunn av frakoblingen. Everket er fri for et hvert ansvar for skader eller tap som måtte oppstå hos en abonnent ved slik frakobling.

§ 9-5 TILKOBLING

Hvis everket har frakoblet et anlegg, må ingen andre enn everket tilkoble anlegget igjen.

Et anlegg som er rettmessig frakoblet på grunn av manglende betaling, vil som regel ikke bli koblet til på ny før all gjeld til everket og faktiske kostnader i samband med tilkobling og frakobling er betalt. Everket kan dessuten kreve at abonnenten stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall. Jf.pkt. 7.5.

Urettmessig tilkobling av et anlegg kan medføre straffeansvar.

§ 10 ANSVARSFORHOLD

§ 10-1 SKADE ELLER TAP FORÅRSAKET AV DEN ELEKTRISKE STRØM

Everket er ansvarlig (jf.dog.pkt. 10.9) for skader og tap som den elektriske strøm direkte forårsaker med mindre det skyldes:

- årsaker utenfor everkets kontroll som for eksempel krig, krigslignende tilstander, streik eller annen arbeidsnedleggelse hos everket eller dets leverandører, brann, lynnedslag, storm, flom og lignende.
- begivenheter, uhell og andre ekstraordinære forhold everket ikke kunne forhindre med rimelige midler, som for eksempel dambrudd, ras, steinsprang, ekstraordinære maskin - og ledningsskader m.v.

§ 10-2 AVBRUDD, DRIFTSSTANS OG INNSKREKNINGER I DRIFTEN

Everket utbedrer alle skade eller feil på sine anlegg så hurtig som mulig.

Everket er ansvarlig for skade eller tap som direkte forårsakes ved:

- spenningsendring,jf.pkt.10.6
- driftsstans eller uhell i driften
- innskrenkninger eller avbrudd i kraftleveringen

som ikke skyldes begivenheter eller uhell som ligger utenfor everkets kontroll, eller som everket ikke har kunnet forhindre med rimelige midler. Jf.pkt. 10.1.

I situasjoner som nevnt under pkt.10.1 bortfaller everkets forpliktelser til å levere så langt hindringen virker, og everket kan uten forutgående varsel foreta nødvendige frakoblinger av anleggsdeler.

Dersom everket bare kan skaffe kraft i begrenset utstrekning, tilkommer det everket å bestemme hvordan denne skal disponeres til beste for hele forsyningsområdet.

§ 10-3 INDIREKTE SKADER OG TAP (FØLGESKADER)

Everket er bare ansvarlig for indirekte skader og tap (følgeskader), når skaden eller tapet er voldt ved uaktsomhet fra everkets side.

Everket er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skader og tap som påføres næringsdrivende abonnenter.

Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes:

- tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (dritsavbrudd).
- tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.
- tap som følge av skade på annet enn abonnentens anlegg, apparater eller gjenstander som har nær og direkte sammenheng med anlegget eller apparatenes forutsatte bruk.

§ 10-4 ABONNENTENS MEDVIRKNING

Dersom abonnenten har medvirket til skaden ved egen skyld, kan everkets ansvar settes ned eller falle bort, jf. Skaderstatningsloven av 13-06-1969 §5-1.

Som medvirkning regnes det også at abonnenten har latt være i rimelig utstrekning å fjerne eller minske risikoen for skade eller etter evne å begrense skaden.

§ 10-5 UTKOBLING VED VEDLIKEHOLD OG UTVIDELSE

Everket har rett til å utkoble krafttilførselen av hensyn til nødvendig ettersyn, vedlikehold og utvidelser av sine anlegg og anleggsdeler. Utkoblingen skal everket på forhånd så langt det er mulig varsle direkte eller i dagspressen. I den utstrekning det er mulig, bør utkoblingen legges til tider som er minst sjenerende for abonnentene.

Everket er fri for et hvert ansvar for skader eller tap som følge av utkoblinger som er skjedd i samsvar med forhåndsvarsel.

§ 10-6 MISLIGHOLD FRA EVERKETS SIDE

Viser det seg at leveransen lider av mangel, må abonnenten så fremt han vil påberope seg den, gi everket meddelelse om dette innen rimelig tid. Gir han ikke slik meddelelse, enten han har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, kan han ikke senere gjøre den gjeldende.

Everket har rett og plikt til å avhjelpe mangelen innen rimelig tid etter at abonnenten har klaget over mangelen, uten kostnad eller ulempe for ham.

Dersom mangelen ikke avhjelpes etter bestemmelsene i forrige ledd, har abonnenten rett til å kreve prisavslag eller erstatning, jf.pkt.10.2. Vedvarende spenningsvariasjoner ved normal belastning hos abonnenten, større enn angitt i pkt.1.3, ansees som en mangel ved leveransen i rettslig forstand.

§ 10-7 BEGRENSNINGER I RETTEN TIL PRISAVSLAG

For avbrudd, driftsstans eller innskrenkning i krafttilførsel, spenningssenking og utkobling som everket etter bestemmelsene i pkt. 10.2 og 10.5, ikke er ansvarlig for, yter everket ikke prisavslag.

§ 10-8 SKADE PÅ EVERKETS EIENDOM

En abonnent er ansvarlig for den skade som han ved forsett eller uaktsomhet påfører everket.

§ 10-9 ANSVARSFORHOLD FORØVRIG

Everket er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av mangler eller feil ved en abonnents anlegg eller apparater, se pkt.4.2 og 4.3.

Everket har ikke ansvar for skader eller tap som kan oppstå ved frakobling av en abonnents anlegg av årsaker i samsvar med pkt. 9

En abonnent er ansvarlig for skade som påføres everket p.g.a. manglende vedlikehold av installasjon, se pkt. 4.3 og 10.8.

En abonnent er ansvarlig for skader som påføres tariffapparater, se pkt. 6.2 og 10.8.

§ 10-10 PERSONSKADER

Ansvar for personskader reguleres ikke etter denne leveringskontrakt. Det vises til de alminnelige erstatningsrettslige regler.

§ 11 ENDRING I KONTRAKT, BETALINGSVILKÅR OG PRISER

§ 11-1 GYLDIGHET

Betalingsvilkår og priser inntatt i everkets tariffer og kontraktsvilkår fastsatt av de bestemmende organer er bindende for abonnentene når de er kunngjort som beskrevet i pkt. 11.2 nedenfor.

§ 11-2 KUNNGJØRING

Kunngjøring om endring blir gitt i dagspressen eller eventuelt som direkte melding fra everket til abonnentene.

§ 11-3 GJENNOMFØRING AV ENDRING

Endring av kontraktsvilkår og tariffer vil ikke bli gjort gjeldende før bestemmende organ har gjort endelig vedtak, og tidligst 14 dager etter at kunngjøring er foretatt. Fastsettelse av forbruk før og etter tariffendring vil skje etter en av følgende fremgangsmåter:

- Abbonenten kan ved selvavlesning lese av måleren den dagen endringen trer i kraft.
- Everkets personale foretar avlesning av måleren tidligst en måned før og senest en måned etter tariffendringen.
- Forholdsmessig fordeling av forbruk før og etter tariffendringen foretas uten ekstra avlesning av målerne.